

08.12.1986

## A K T E N - N O T I Z

### **Steuerung DTA**

hier: Funktion Kommando "Halt" an Kl. 5 + 6

#### System A

Bei Laufrichtung ZU - Tor stoppt  
erneuter Impuls an START - Tor öffnet

Bei Laufrichtung ZU und Kommando UMSTEUERN Kl. 14 + 15 - Tor öffnet (reversiert)

Bei Laufrichtung AUF - Tor stoppt  
erneuter Impuls an START - Tor öffnet

Bei Laufrichtung AUF und Kommando UMSTEUERN Kl. 14 + 15 - keine Reaktion

**Beachte:** Bei Dauerkontakt HALT und Kommando START läuft Tor nicht an

**Beachte:** an Kl. 1 + 2 Elektroschloß ist solange Spannung wie Kommando START AUF gegeben wird.

#### System B

Bei Laufrichtung ZU - Tor stoppt  
erneuter Impuls an START AUF bzw. ZU - Tor läuft wieder an

**Beachte:** Bei Dauerkontakt HALT und Kommando START läuft Tor nicht an

**Beachte:** an Kl. 1 + 2 Elektroschloß ist solange Spannung wie Kommando START AUF gegeben wird.

#### System C

Bei Laufrichtung ZU - Tor stoppt  
erneuter Impuls an START - Laufrichtung wird beibehalten.

Bei Laufrichtung ZU und Kommando UMSTEUERN an Kl. 14+15 - Tor öffnet (reversiert)

Bei Laufrichtung AUF - keine Reaktion lt. DORMA Herrn Barenzen fehlt  
Diode an Steuerplatine C!

Bei Laufrichtung AUF und Kommando UMSTEUERN an Kl. 14 + 15 - keine Reaktion

**Beachte:** Bei Dauerkontakt HALT und Kommando START läuft Tor nicht an

**Beachte:** An Kl. 1 + 2 Elektroschloß ist solange Spannung wie Kommando START gegeben wird.