

Die Steckplatine SPT 700 wird eingesetzt, damit eine Dauerbetätigung des Öffnungs- bzw. Schließ-tasters erforderlich wird, und bei Loslassen des Tasters (z.B. bei Gefahr) das Tor sofort stoppt.

Netzspannung ausschalten.

Platine vorsichtig auf die Steckleiste J4 der Steuerung stecken.

Die Anordnung der Kontakte läßt nur eine Stellung zu. Kontakte nicht verbiegen.

Öffnungs-Taster an Klemme 1 und 2 der Steuerung anschließen.

Schließ-Taster an Klemme 2 und 3 der Steuerung anschließen.

Zum Öffnen bzw. Schließen des Tores den jeweiligen Taster ständig gedrückt halten.

